

# GSM kamera Simpal G4

## Kvik guide



Tillykke med dit nye GSM Kamera fra GSM teknik.

Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Dette er en kvik guide, og ikke en komplet vejledning.

Alle kommandoer og detaljer står i den medfølgende engelske vejledning. Med denne kvikguide, kan du hurtigt komme i gang og kende de vigtigste funktioner.

### **Funktioner:**

- Tage billeder og sende som MMS eller e-mail ved alarm.
- Kode fjernbetjening, sensorer og trådløse stikkontakter.
- Anvende den indbyggede rumføler som alarm.
- Temperaturstyring og temperaturalarm.
- Indbygget ur og timerfunktion med ugedag, uge og dato.

## Simkort og opstart

GSM teknik tilbyder teleselskabet Greentel. Denne enhed virker kun på 2G netværk og ikke 3G eller 4G. Hvis det skulle være tilfældet at SIM kortet ikke kan finde nogen dækning, er det en god ide at placere enheden et sted, hvor der er bedre dækning. Hvis dette ikke virker kan det være at det valgte selskab ikke dækker det område alarmerne befinder sig i og et andet kort skal bruges.

**Obs.** Husk at ringe til Greentel eller din egen udbyder for at få MMS-funktionen aktiveret på dit simkort. Hvis MMS ikke er aktiveret på dit simkort, kan du stadig modtage billeder via e-mail.

### Indsæt simkort

På bagsiden af enheden bag batteriklappen, finder du stedet hvor simkortet skal placeres. Før SIM kortet bliver sat i alarmpanelet skal der sørges for at der ikke er nogen pinkode. Denne pinkode er fjernet hos GSM teknik ved samtidig køb af simkort hos os. Sæt ikke SIM kortet i imens GSM enheden er tændt. Simkortet skal vendes rigtigt og klikkes ind, så det låser sig fast. Tænd nu for enheden på siden, sæt netadapteren i stikkontakten og vent til den fanger GSM nettet. LED lampen skal blinke grønt som tegn på at den er online. Der går cirka et minut.

## Indkodning og opstart

På fronten af enheden er der en LED lampe, som giver indikation om tilstand.

### POWER

Slukket = Strømdgangen er slået fra.

Tændt = Strømdgangen er slået til.

### GSM NET

Blinker langsomt rødt = søger efter netværk

Lyser konstant rødt = kan ikke registrere netværk

Blinker langsomt eller konstant grønt = registreret netværk

Blinker hurtigt grønt = sender SMS eller e-mail

## Kvik start

Herunder finder du en vejledning til at få kameraet op at køre med det samme. Derefter kan du selv tilføje flere funktioner vha. SMS-kommando listen.

Tilføj master nummer: #00#

Tilføj e-mail: #09#e-mail#

Aktiver cellular data: #24#1#

Aktiver GPRS alt efter hvilken udbyder du anvender:

#24#www.mms.telia.dk###238#20#8080#8080#mms# (Telia)

#24#websp###238#20#8080#8080#mms# (Greentel)

#24#telenor###238#20#8080#8080#mms# (Telenor)

#24#inetproxy.tdc.dk###238#01#8080#8080#mms# (TDC)

Aktiver MMS alt efter hvilken udbyder du anvender:

#25#http://mms.telia.dk#193.209.134.131#8080#8080#www.mms.telia.dk###mms# (Telia)

#25#http://mms.telia.dk#193.209.134.131#8080#8080#mmssp###mms# (Greentel)

#25#http://mms.telenor.dk#212.088.064.008#8080#8080#telenor###mms# (Telenor)

#25#http://mmsc.tdc.dk:8002#194.182.251.15#8080#8080#mms###mms# (TDC)

Anmod om billede via mms: #03#

Anmod om billede via mail: #05#

Du kan armere kameraet ved at sende: #01#

Du kan desarmere kameraet ved at sende: #02#

Hvis du ønsker, at kameraet skal sende billede via MMS, når PIR-sensor aktiveres:  
#12#1#

*(Den er fra fabrikken indstillet til at sende billede via mail, når PIR-sensor aktiveres.)*

## Tekniske data

- Spænding = 100-240VAC
- Strøm = maks 16A /240VAC (3500W)
- Temperaturområde = -10 til +45 gr. celsius
- Temperaturføler = special type med 3.5mm minijackstik.
- GSM netværk = 2G (850/900/1800/1900MHz/2100MHz)
- Mål = 125 x 60 x 80 mm

## Kundeservice

- GSM teknik er til at træffe på telefon 52 62 52 00
- Vi har åben alle hverdage kl. 9-16
- Vi kan også træffes på mail@gsmteknik.dk

## SMS kommandoer

Alle nedenstående kommandoer sendes til det simkort tlf. nr. , som der er sat i enheden

Tilføj master-nummer	<b>#00#</b>	
Skift master-nummer	<b>#14#xxxxxxxx#</b>	xxxxxxxx er tlf. nr.
Tilføj e-mail	<b>#09#e-mail#</b>	
Tilføj family-nummer	<b>#07#xxxxxxxx#</b>	xxxxxxxx er tlf. nr.
Tilføj family-email	<b>#07#e-mail#</b>	
Tjek family-numre og emails	<b>#07#</b>	
Slet alle family-numre og emails	<b>#27#</b>	
Slet bestemt family-nummer eller email	<b>#27#xxxxxxxx# eller #27#e-mail#</b>	xxxxxxxx er tlf. nr.
Anmod om billede via email	<b>#05#</b>	
Anmod om billede via MMS	<b>#03#</b>	
Armér kamera	<b>#01#</b>	
Desarmér kamera	<b>#02#</b>	
PIR-sensor TIL	<b>#17#1#</b>	
PIR-sensor FRA	<b>#17#0#</b>	
Tjek temperatur	<b>#15#</b>	
Tjek status	<b>#10#</b>	
Reboot kamera	<b>#42#1234#</b>	
Nulstil kamera	<b>#19#1234#</b>	
Se engelsk vejledning for flere og mere uddybende kommandoer.		

