

Smart Røgalarm | Wi-Fi

General information

Denne Wi-Fi-røgalarm advarer dig, hvis der er røg eller en kraftig ophobning af varme - og den gør det med en høj alarm til dem, der er i nærheden, eller ved hjælp af en alarm, der sendes til din telefon, uanset hvor du befinder dig.

Denne røg- og varmealarm er nem at montere og forbindes ganske enkelt til dit Wi-Fi uden behov for en hub.

Den giver ro i sindet med to sikkerhedsfunktioner, der registrerer både røg og hurtige temperaturstigninger.

Den kan nemt parres med andre SmartLife-produkter, så du kan få ekstra sikkerhedsfunktioner. Det kan bl.a. være, at dine smart-lyspærer tændes, når der registreres røg, så det er sikkert at komme ud.

Om Nedis® SmartLife

Oplev et stort og stadigt voksende udvalg af produkter - som f.eks. pærer, kontakter, fatninger, sensorer og kameraer - der alle kan styres via en brugervenlig og intuitiv app. Med stemmestyringsfunktioner understøttet af Amazon Alexa og Google Home, hvor der er ikke behov for andet end dit eksisterende Wi-Fi-netværk, er dette det forbundne, intelligente hjem på den nemme måde. Uanset om du er på udkig efter en enkelt intelligent pære eller fatning, eller du vil automatisere hele huset, kan du her opleve, hvor tilgængelig intelligent teknologi er i dag.

Features

- Wi-Fi-røgalarm - advarer dig om både røg og voldsomme stigninger i temperaturen, så du får fuldstændig ro i sindet
- Nem tilslutning til dit Wi-Fi - så du får beskeder til din telefon
- Høj alarm - for at advare andre i og omkring huset om fare
- Kan parres med andre SmartLife-produkter - f.eks. for at tænde lys, når alarmeren lyder

Specifications

Farve: Hvid



Sales information

Order code: **WIFIDS10WT**
Product description: Smart Røgalarm | Wi-Fi
Packaging: Giftbox with eurolock
Brand name: Nedis



5|412810|303755|

Quantity	LxWxH (mm)			Weight
1	130 mm	155 mm	53 mm	234 g
10	275 mm	145 mm	270 mm	2480 g
40	305 mm	315 mm	557 mm	10700 g

nedis

Lyd:	90 dB
Batterier medfølger:	3 AA/B6
Max. Radio sendeeffekt:	20 dBm
Indgangsspænding:	3 VDC
Kompatibel med smarthome:	Nedis® SmartLife
Frekvensområde:	2412 - 2484 MHz
Operativ Temperatur:	5 - 37 °C

Smart Røgalarm | Wi-Fi

Package contents

Røgalarm
Installationsmaterialer
Lynvejledning